

# 在宅ケア支援システム bmic-ZR

# PCセットアップガイド 2019年7月版





### PCのセットアップ手順

PCのセットアップ手順

①セットアップ 手順①: Google Chromeを起動し、最新のバージョンになっているか確認する。
 ②セットアップ手順②インストーラーを立ち上げ、インストールを終了する。

(bmic-ZR拡張ファイルも同時に入れます。)

③PaSoRi接続とログイン確認

\* PaSoRiのドライバーが自動でインストールされない時

\*PCのセットアップする上での注意点

④ショートカットの作成(Chromeブラウザをご利用のお客様)

⑤ショートカットの作成(Internet Explorer [IE11]をご利用のお客様)

次ページより画面に沿って詳細を記述します。





### セットアップ手順①





セットアップ手順2

インストーラーの確認

- ・ インストールCDがある場合
   CDからSetup.exeをデスクトップに保存
   (セットアップの注意点参照⇒<u>P.14</u>)
- インストールCDがない場合
   下記にお問い合わせください
   TEL:050-5894-1333



インストーラーを立ち上げます。 Setup.exe(以前のようにバージョンごとのファイルではなく、 ひとつのファイルになりました。)







	在宅ケア連携支援システム(bmic-ZR) 拡張モジュール セットアップ - □ ×
住モケア連携支援システム(bmic-ZR) 孤張モジュール セットパッノ ー <b>ハー ハール先を選んでください。</b> 在宅ケア連携支援システム(bmic-ZR) 拡張モジュールをインストールするフォルダを選んでくだ     さい。	セットアップが完了しました。Chromeご利用の お客様はChrome拡張をインストールしてくださ
在宅ケア連携支援システム(bmic-ZR) 拡張モジュールを以下のフォルダにインストールします。異なった フォルダにインストールするには、「参照」を押して、別のフォルダを選択してください。 インストールを始め るには [インストール] をクリックして下さい。	【重要】Chromeご利用のお客様 本サービスのご利用コはGoogle Chromeの拡張機能を別途インストールする必要があります。下記のチェックをONのまま、完了ボタンを押下して、Google Chrome拡張をインストールしてください。 ✓ Google Chrome拡張インストールを起動
インストール先フォルダ	
c×bmic-ZR     参照(R)       必要なディスクスペース: 2.6MB     インストールをクリックします。       利用可能なディスクスペース: 59.0GB     Nullsoft Install System v2.46	
〈 戻る(B) インストール キャンセル	< 戻る(B) <b>完了(F)</b> キャンセル
	インストールが完了しましたと出るので、 今度はGoogle Chrome拡張をインストールします。 赤枠部分にチェックを入れ、完了をクリックします。

次へ













#### Chromeから削除しますと表示されていれば、 拡張プログラムの追加は完了です。







![](_page_7_Picture_3.jpeg)

有効になっていることを確認します。

![](_page_8_Picture_0.jpeg)

![](_page_8_Picture_1.jpeg)

### ③PaSoRi接続とログイン確認

![](_page_8_Picture_3.jpeg)

PaSoRiを用意し、PCに接続します。 \* PaSoRiがインストールされていないPCの場合、 機器が認識され、自動でドライバーがインストールされます。 ↑ 一部、自動でドライバーがインストールされない場合があります。

これでGoogle Chrome、Pasoriの設定は完了です。 実際にbmic-ZRにログイン出来るか確かめましょう。

## 職員ログイン用URL

https://zr.bmic.jp/ss-web/login

管理者ログイン用URL

https://zr.bmic.jp/ss-web/admin/login

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

![](_page_9_Picture_1.jpeg)

### ③PaSoRi接続とログイン確認 続き

#### ①ログインの確認をします

![](_page_9_Picture_4.jpeg)

Google Chromeを開き、 職員ログイン用のURLを 入力してください。

\* Internet Explorerも ご利用頂けますが、 Google Chrome推奨です。

#### ②ログイン画面

![](_page_9_Picture_8.jpeg)

![](_page_10_Picture_0.jpeg)

~

![](_page_10_Picture_1.jpeg)

### ③PaSoRi接続とログイン確認 続き

在宅ケア支援システム (bmic-ZR) Ver3.2
bmic ZR
カードをかざしてください。
○ 認証処理をしています。
○ 認証されました。

パスワードを入力し、ログインをクリックします。

#### 所属施設:〇〇診療所 伊藤三郎 医師 開覧施設:〇〇診療所 bmic ZR, ホーム 医師資格証認証 代行入力 施設切替 ログアウト 全体設の利用者 利用者登録 現在の利用者 新着情報 3 件中 1 - 3 を表示 Q 検索 @ クリ 利用者情報 3件中1-3 を表示 Q 検索 @ク 新着連絡 13 実態依頼 13 処置 11 優先利用者 あか b 3xT さたな は東 10 5 分期 差出人 利用者 件名 日時辛 #10利用者TD 利用者 1150 <u>00該箇所</u> 1729905 <u>田中花子 着</u> 山田太郎 2018/05/16 17:06:34 1985/12/15 昭和60年12月15日 沢田あゆみ 看護メモ <u>Re: バイタル測定</u> 🔎 🕀 🔂 🦉 003 00該撤所 2018001-P 002 1970/01/31 昭和45年01月31日 田中花子 看 沢田あゆみ 2018/05/15 18:02:17 閁 Q 🕀 🗟 🤌 看譜メモ 発熱あり 酒師 2018001-P 001 2018/05/15 18:00:31 看護メモ バイタルの測定

⑤ホーム画面の表示

ログインするとホーム画面が表示されます。 これでログインの確認ができました。 ログアウトボタンをクリックすると、ログイン画面に 戻ります。

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

基本ソフトウェアとは? ~

### \*PaSoRiのドライバーが自動でインストールされない時

FeliCa 非接触Cカード技術	法人のお客様 <b>個人のお客様</b> ENGLISH		
個人のお客様		基本ソフトウェア	基本ソフトウェアとに
🍯 活用ガイド 🔊 製品情報	ダウンロード ? お問い合わせ・サポート		
		基本ソフトウェアセット	
アプリ・ソフトウ	ェア ダウンロード	<b>NFCネット</b> - パソリ(RC-S3	<b>インストーラー</b> 380, RC-S370, RC-S330)を利用するために必要なドライバーと
基本ソフトウェア	基本ソフトウェアとは? ~	基本ソフトウ • NFCポート • PC/SCアク	ェアをインストールします。下記ソフトウェアが含まれます ソフトウェア ティベーターfor Type B
基本ソフトウェアセット			ダウンロードページへ >
NFCよりイ パソリ(RC-S380, RC 基本ソフトウェアを- ・NFCポートソフトウ ・PC/SCアクティベー	 Si370, RC-S330)を利用するために必要なドライバーと インストールします。下記ソフトウェアが含まれます ェア ターfor Type B ダウンロードページへ >	基本ソフトウェア単体           パートソフトウェア (旧:FeliCaボートソフトウェア) ソニー株式会社	<b>基本</b> ソフトウェア単体 アンプクティベーター for Type B ソニー株式会社
基本ソフトウェア単体 NFCポートソフトウェア (旧:FeliCaポートソフトウェア)	基本ソフトウェア単体 PC/SCアクティベーター for Type B	アノリゾーンヨンソノトッエアを使うために必要なトライハー を含む、ソフトウェア	- e・laXは2Cの2が1回入設設証 ワービスを利用する際に必要なソン トウエア ※RC-S370, RC-S330をご利用の場合はインストールが必要です。 [対応カード] マイナンバーカード、住民基本台帳カード、税理士にカード など
ソニー株式会社	ソニー株式会社	ダウンロードページへ >	ダウンロードページへ <b>&gt;</b>
アプリケーションソフトウェアを使うために必要なドライバー を含む、ソフトウェア	e-Taxなどの公的個人認証サービスを利用する際に必要なソフ トウェア ※ RC-5370, RC-5330をご利用の場合はインストールが必要です。  対応カード		
	A Tomany Six	基本ソフトウェアを	をダウンロードして実行し、

PaSoRiを接続し、自動でドライバーがインストールされない時は、 FeriicaのHPを開き、最新ドライバーをインストールします。

して実行し、 ドライバーをインストールします。

![](_page_11_Picture_6.jpeg)

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

### \*PaSoRiのドライバーうまくインストール出来ない時

### PaSoRiのドライバーをインストール後、 うまくPaSoRiが認識されない時は、 一度PCを再起動してください。 \*それでもうまくいかない場合は、以下の手順を行ってください。

基本ソフトウェア	基本ソフトウェアとは? 、	
基本ソフトウェアセット         NFCネットイン:           パソ URC-5380,         パソ URC-5360,	<b>ストーラー</b> RC-5370, RC-5330)を利用するために必要なドライバーと	NFCポートソフトウェアリムーバー
<ul> <li>● NFCポートソフト</li> <li>● NFCポートソフト</li> <li>● PC/SCアクライ/</li> </ul>	マインストールします。「モンノトウエアが言まれます トウェア ペーターfor Type B	NFCポートソフトウェアの削除を行うソフトウェアです。 FeliCaランチャーやオリジナルソフトウェアを終了させてから実行してください。
基本ソフトウェア単体	<u>基本ソフトウェア単体</u>	<b>NFCポートソフトウェア リムーバー</b> (Ver.1.2.0.0 / 約22MB / 2015.11.19)
<b>NFCポートソフトウェア</b> (旧: FeliCaポートソフトウェア) ソニー株式会社	PC/SCアクティベーター for Type B ッニー株式会社	ダウンロード 🜙
アプリケーションソフトウェアを使うために必要なドライバー を含む、ソフトウェア	e-Taxなどの公的個人認証サービスを利用する際に必要なソフトウェア ドウェア ※RC-S370, RC-S330をご利用の場合はインストールが必要です。 [対応カード] マイナンバーカード、住民基本台帳カード、税理士ICカード など	※ 本ソフトウェアの動作環境はMicrosoft Windows® 7 SP1以降です。エディション・サービスパックにつきましては、NFCポートソフトウェアの動作環境に準じます。
ダウンロードページへ >	ダウンロードページへ	*リムーバーを実行する前にPaSoRiをPCから外してください。 開いた画面の下の方にある
先ほどの基本ソフト	ウェアのページを開きます。	NFCポートソフトウェアリムーバーを ダウンロードし、実行してください。 実行すると、インストールしたドライバーが 削除されるので、再度、NFCポートソフトウェアを

インストールします。

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

### \* PCのセットアップする上での注意点

- ・CDからセットアップファイルをインストールする場合、
   CDから直接インストールファイルを実行しようとすると、
   (セキュリティの関係で?)うまく出来ないことがあるため、
   CDからファイルを一度デスクトップに保存するなどして、
   ローカル上からファイルを実行するようにしましょう。
- PaSoRiをセットアップする際は、必ずGoogle Chromeを落としてから実行し、
   PaSoRiを接続してからGoogle Chromeを立ち上げるようにしてください。
   (PaSoRiが認識されないことがあるため)
- ・USBケーブルの接続不良でPaSoRiが認識されない場合があります。 その時は、ケーブルを抜き差しして接続を確認してください。

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

![](_page_14_Picture_1.jpeg)

### ④ショートカットの作成(Chromeブラウザをご利用のお客様)

![](_page_14_Figure_3.jpeg)

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

![](_page_15_Picture_1.jpeg)

### ⑤ ショートカットの作成(Internet Explorer [IE11]をご利用のお客様)

#### ご利用中の以下のログイン画面で操作してください。

![](_page_15_Figure_4.jpeg)